


Jolimark Touch PC

安卓电脑触控框

同时支持Windows系统及内置Android系统

- 它不仅是个框，而是一台内置双核WiFi安卓4.0系统的平板电脑
- 无需PC即可享受无限应用的乐趣
- 同时支持视窗触控操作，尽享Windows系统的多点触控功能
- 领先光学式触控技术，无延滞的畅快触控体验
- 提供USB扩充接口，轻松连接键盘、U盘或其它USB装置



尺寸规格	
产品尺寸	19" / 22"
显示比例	16:9
功能	
触控精度	≤±2毫米，触控精度：32767×32767
感应器解析度	1000像素
响应时间	8毫秒
输入方法	手指，笔或任何非透明物体
触控寿命	没有限制
触摸压力	不需要
多点触控	两点
触控物直径	≥5毫米
光学规格	
透过率	100% (不带玻璃)，89% (AF玻璃)
工作环境规格	
温度	操作：0°C~55°C/不操作：-25°C~65°C
湿度	操作：10%~85%RH/不操作：10%~85%RH
电气规格	
供电方式	USB HID
输入电压	DC 5V(±5%)
输入电流	2000mA
硬件规格	
Window模式	USB输出接口 x 1 兼容OS：WinXP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win10
Android模式	CPU：Dual Core Cortex A9 1.2GHz
	GPU：Mali 400MX2
	存储空间：RAM：1G DDR ROM：8G，可用空间约6.5G
	Wi-Fi功能：Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
	扩展接口：USB 2.0 x 2 / HDMI 1.4 (720p/1080p) 系统版本：Android 4.0



给屏加个框
妙变大平板

安卓电脑触控框
一框两用，乐在框中

完美支持Windows平台，并内置Android系统



Jolimark 映美

股票代码：2028.HK

制造商：新会江裕信息产业有限公司

地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

企业通过体系认证：



映美官方网站
(使用手机扫描)



映美天猫官方旗舰店
(使用手机扫描)



映美官方微信服务号
(使用微信扫描)

Jolimark Touch PC

安卓电脑触控框

小身材 大乾坤

01. 反射式光学传感器



任意非透明物体可成为触控介质
≤±2mm超灵敏触控精度
1000像素超高分辨度
8ms超快响应

02. 安卓芯



强劲的安卓芯, Cortex A9
1.2GHz双核处理器, 让你畅享
安卓无限应用的乐趣。

03. 无线WiFi



802.11 (b/g/n)多频无线网络IC,
给你带来酣畅淋漓的WiFi体验。

04. 扩展接口



USB2.0接口, 让您如虎添翼,
任性扩展安卓电脑的应用领域。



简单的连接

快乐的享受

连电脑主机 旧屏变触控屏

- › 利用触控框的魔术贴与显示器固定好
- › 把触控框选择为Windows模式
- › 用随机的USB线, 把触控框与PC主机连接上
- › 运行“屏幕校准程序”软件, 并进行触点校准
- › 即可享受windows给您带来的无限惊喜与快乐



触控一下

让你的生活充满时尚、快乐与便捷

家庭 互动娱乐




餐厅 自助排号或点菜

地铁 公共信息自助查询



酒店 自助查询客房信息



展销会 参展商信息自助查询



证券所 实时触控操作



售楼处 楼盘动态演示及查询



教室 互动教学



连显示器 妙变安卓大平板

- › 利用触控框的魔术贴与显示器固定好
- › 把触控框选择为Android模式
- › 利用随机的HDMI线, 把显示器与触控框连接上
- › 给触控框接上随机的电源适配器
- › 运行“屏幕校准”APP, 并进行触点校准
- › 即可享受Android系统的海量应用

注: 1. 含两个USB接口, 可连接鼠标、键盘、U盘
2. 内含Wi-Fi: 802.11(b/g/n)



手机扫我 精彩动画演示

